

P25

Οδηγίες χρήσης

Ο Fitorch P25 είναι φακός LED καθημερινής χρήσης με 4 CREE XPG3 LEDs, 3000 Lumen μέγιστη απόδοση, που τροφοδοτείτε από μία 26350 2,000 mAh Lithium-ion επαναφορτιζόμενη μπαταρία με 4 επίπεδα φωτισμού (High, Medium, Low, & Ultra Low), Strobe και SOS. Ο φακός είναι σχεδιασμένος για πολλές χρήσεις όπως: Καθημερινή χρήση, πεζοπορία, ποδηλασία, Camping και εξωτερικά σπορ.

Προσοχή

Η λειτουργία "strobe" μπορεί να προκαλέσει επιλημία σε άτομα με φωτοευαισθησία. Μετά από εκτεταμένη χρήση, ο φακός θα ζεσταθεί. Αυτό είναι κοινό και αναμενόμενο.

Ιδιότητες

3,000 Lumens μέγιστη απόδοση με 4 CREE XPG3 LED
4 επίπεδα φωτισμού (High, Medium, Low, & Ultra Low), λειτουργία Strobe, & SOS
Τροφοδοτείτε από μία 26350 2,000mAh Lithium-ion Micro USB port επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Περίβλημα αλουμινίου υψηλής αντοχής Mil-Spec σκληρό ανοδιωμένο
Οπτικός φακός 10° για υψηλή μετάδοση φωτός
Λειτουργίες αντίχτυσης φόρτισης και φόρος τοποθεσίας
IPX-8 ανοχή νερού
Δοκιμασμένο σε κρούσεις από 2 μέτρα

Χάρτης ANSI

Table with 6 columns: FL1 STANDARD, TURBO, HIGH, MEDIUM, LOW, STROBE. Rows include OUTPUT, RUNTIME, INTENSITY, DISTANCE, WATERPROOF, IMPACT RESISTANCE.

1. Τα παραπάνω είναι δοκιμασμένα στο εργαστήριο της Fitorch σε κανονικές θερμοκρασίες, με 1*26350 2000mAh Li-on επαναφορτιζόμενη μπαταρία, άλλες μπαταρίες θα δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα.

Χαρακτηριστικά

LED: 4 - CREE XPG3
Είσοδος: DC 2.75V - 4.20V
Φωτισμός: Max 3,000 lumen
Ανακλαστήρας: Οπτικός φακός 10 μαρών
Φίλτρισμα: PremiumBlack Type-III σκληρό ανοδιωμένο αντί-λεικικό φίλτρισμα
Διακόπτης: Πολύ-λειτουργικό πλαϊνό κουμπί
Τροφοδοσία: 1x - 26350 Li-ion (περιλαμβάnete)
Φυσικά Χαρακτηριστικά:
Πλάτος:
Κεφαλή: 1.33 in. / 33.8 mm
Περίβλημα: 1.25 in. / 31.8 mm
Μήκος: 3.37 in. / 85.5 mm
Βάρος: 3.21 oz. / 90 g (χωρίς μπαταρία)



WeChat



Website


Shenzhen Fitorch Electronics Technology Co., Ltd
Office Address: 6F, Longsheng Commercial Building Dalang St, Longhua new district Shenzhen City, China
Tel: +86-755-2101-3606
Web: www.fitorchworld.com
E-mail: Info@fitorchworld.com



Οδηγίες

Εγκατάσταση Μπαταρίας: Εισάγετε την περιλαμβανόμενη 26350 μπαταρία όπως στο σχέδιο.
Off/On: Πατήστε το πλαϊνό κουμπί για on. Πατήστε παρατεταμένα για off.
Κλείδωμα και Ξεκλείδωμα:
Κλείδωμα: Ξεβιδώστε το καπάκι στο 1/4 για να απορύγετε το ατυχές άναμμα του φακού on.
Ξεκλείδωμα: Βιδώστε το καπάκι για να κάνετε χρήση του φακού.
Κλείδωμα και Ξεκλείδωμα πλαϊνού κουμπιού:
Κλείδωμα: Όταν είναι off, πατήστε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί μέχρι το LED να αναβοσβήνει.
Ξεκλείδωμα: Πατήστε το πλαϊνό κουμπί 3 φορές, η λειτουργία Ultra Low θα ενεργοποιηθεί αφού τελειώσει η αντίχτυση ενέργειας.
Αλλαγή Μεθόδου Φωτισμού: Όταν είναι on, πατήστε το πλαϊνό κουμπί. Ο φακός θα περάσει από τις μεθόδους φωτισμού με τη σειρά: High - Medium - Low - Ultra Low - Low - Medium - High
Ενεργοποίηση Strobe και SOS
Όταν είναι on ή off, πατήστε το πλαϊνό κουμπί δύο φορές για Strobe, επαναλάβετε για SOS.
Ανίχνευση Επιπέδου Φόρτισης: Όταν είναι off, πατήστε το πλαϊνό κουμπί 3 φορές, το φως του κουμπιού θα αναβοσβήσει πράσινο και κόκκινο. Κάθε πράσινος φωτισμός αντιστοιχεί σε 1.0 volt και κάθε κόκκινος σε 0.1 volt. Για παράδειγμα, αν το

επίπεδο φόρτισης είναι 3.8 volts, θα δείτε 3 πράσινες και 8 κόκκινες αναλαμπές.
Φόρος Τοποθεσίας: Όταν είναι off, πατήστε το πλαϊνό κουμπί 4 φορές και το LED γύρω από το κουμπί θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Το LED θα αναβοσβήνει κάθε δύο δευτερόλεπτα. Πατήστε το για να επιστρέψετε στον κανονικό φωτισμό.
Επαναφορτίζοντας την Μπαταρία: Αφαιρέστε την μπαταρία και συνδέστε τη στο περιλαμβανόμενο καλώδιο Micro USB. Εισάγετε την άλλη μεριά σε μία καινή θύρα USB.



Σημειώσεις

Προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης, όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 3.4V, το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο αργά. Όταν είναι λιγότερη από 3.0V, το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο γρήγορα
Ο P25 έχει δυνατότητα ανίχνευσης φόρτισης. Αν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 10% της απομένουσας, ο φακός θα γυρίσει αυτόματα στη χαμηλότερη φωτεινότητα.

Αξεσουάρ

Περιλαμβανόμενα: 26350 μπαταρία, καλώδιο Micro USB, κορδόνι, θήκη, εφεδρικό O-Ring
Προαιρετικό: Εξωτερικός φορτιστής 26350

Μπαταρία

Table with 2 columns: Rechargeable Li-on battery, 1*26350 3.7V

Αποθήκευση και Συντήρηση

Η αποσυναρμολόγηση της κεφαλής θα βλάψει το φακό και θα ακυρώσει την εγγύηση.
Συνιστανται μπαταρίες καλής ποιότητας.
Το O-ring θα φθαρεί μετά από εκτεταμένη χρήση.
Αν παρατηρήσετε φθορά στο O-ring, αντικαταστήστε το με το περιλαμβανόμενο εφεδρικό O-ring για να διατηρήσετε την IPX-8 ανοχή νερού.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν ο φακός δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αποθηκεύστε μακριά από φωτιά, υπερβολικές θερμοκρασίες, στατικό ηλεκτρισμό, ατμούς και υγρασία.
Καθαρίστε με απαλό ύφασμα.
Λιπάνετε με γράσο σιλκόνης κάθε 6 μήνες.
Ο περιοδικός καθαρισμός των επαφών της μπαταρίας θα διατηρήσει την απόδοσή της. Αν οι επαφές είναι βρώμικες, μπορείτε να παρατηρήσετε χαμηλή απόδοση φωτισμού ή και αποτυχία στην εκκίνηση.

Καθαρίστε τα ελατήρια και τις επαφές με μπατονέτα και οι νύπνευμα. Αν καθαρίσετε τις επαφές και συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, η μπαταρία μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση με μία ομοία.

Εγγύηση

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα μέσα σε 15 μέρες από την αγορά, ο πωλητής σας μπορεί να αντικαταστήσει το χαλασμένο φακό με έναν καινούριο.
Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα μετά τις 15 μέρες, η Fitorch θα προσφέρει 60 μήνες (5-χρόνια) δωρεάν επισκευές.
Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα μετά από τους 60 μήνες (5-χρόνια), η Fitorch θα προσφέρει επισκευές και θα χρεώνει μόνο για τα ανταλλακτικά.

Εκτός εγγύησης

Βλάβη ή αποσυναρμολόγηση της σφραγισμένης κεφαλής.
Φυσική τροποποίηση του φακού.
Βλάβες λόγω λάθος χρήσης.
Βλάβες λόγω διαρροής μπαταρίας.